

SLX-D (JB) / PSM300 (JB) 互換周波数リスト

SLX-D		PSM300	
1		1	
806.250	G1-1	809.625	9-5

SLX-D		PSM300	
1		1	
806.625	G1-2	809.625	9-5

SLX-D		PSM300	
1		1	
807.000	G1-3	809.625	9-5

SLX-D		PSM300	
1		1	
806.125	G2-1	809.625	9-5

SLX-D		PSM300	
1		1	
806.625	G2-2	809.625	9-5

SLX-D		PSM300	
1		1	
807.250	G2-3	809.625	9-5

SLX-D		PSM300	
2		1	
806.250	G3-1	809.625	9-5
806.750	G3-2		

SLX-D		PSM300	
2		1	
806.125	G2-1	809.625	9-5
806.625	G2-2		

SLX-D		PSM300	
2		1	
806.250	G1-1	809.625	9-5
806.625	G1-2		

SLX-D		PSM300	
3		1	
806.250	G3-1	809.625	9-5
806.750	G3-2		
807.750	G3-3		

SLX-D		PSM300	
3		1	
806.125	G2-1	809.625	9-5
806.625	G2-2		
807.250	G2-3		

SLX-D		PSM300	
1		2	
806.250	G1-1	809.625	9-5
		809.125	9-4

SLX-D		PSM300	
1		2	
806.625	G1-2	809.625	9-5
		809.125	9-4

SLX-D		PSM300	
1		2	
806.250	G1-1	809.500	2-6
		809.000	2-5

SLX-D		PSM300	
1		2	
806.625	G1-2	809.500	2-6
		809.000	2-5

SLX-D		PSM300	
1		3	
806.250	G1-1	809.625	9-5
		809.125	9-4
		808.125	9-3

SLX-D		PSM300	
1		3	
806.125	G2-1	809.625	9-5
		809.125	9-4
		808.125	9-3

SLX-D		PSM300	
1		3	
806.125	G2-1	809.500	8-5
		808.500	8-4
		808.000	8-3

SLX-D		PSM300	
2		2	
806.250	G3-1	809.625	9-5
806.750	G3-2	809.125	9-4

SLX-D		PSM300	
2		2	
806.125	G2-1	809.625	9-5
806.625	G2-2	809.125	9-4

SLX-D		PSM300	
2		2	
806.250	G3-1	809.500	2-6
806.750	G3-2	809.000	2-5

SLX-D		PSM300	
2		2	
806.125	G2-1	809.500	2-6
806.625	G2-2	809.000	2-5

ワイヤレスマイク/インイヤーマニター
同時運用チャンネル数
周波数(MHz)
グループチャンネル

SLX-D		PSM300	
2		2	
806.125	G2-1	809.500	2-6
806.625	G2-2	809.000	2-5

*SLX-Dシリーズの周波数/グループチャンネルは本体ディスプレイに表示されます。

*PSM300シリーズはグループチャンネルのみ本体ディスプレイに表示されます。

周波数の確認は別途「PSM300 B帯専用モデルのグループ/チャンネル周波数対応表」もご参照ください。

*運用環境に依存するため、すべての互換周波数で運用を完全に保証するものではありません。